

CONSOLES SERIE E

N 505

La nouvelle Spirit Série E témoigne du savoir-faire dévolu par Soundcraft pour maintenir, dans une console de petite taille, une qualité audio professionnelle et des fonctionnalités nécessaires à une utilisation polyvalente, pour le studio, la scène ou la diffusion.

RW5650 Console E 6 - 6 mono - 2 stéréo - 2 aux

RW5668 Equerres de montage en rack pour E6

CARACTERISTIQUES E 6

- 6 voies d'entrées mono
- 2 voies d'entrées stéréo
- 2 départs auxiliaires
- Bruit (22Hz-22kHz) rapporté à l'entrée @ gain max., impédance de source 150 Ohms : -128 dBu
Mix @ fader mini : <-85 dBu
- Diaphonie (@ 1 kHz) : >96 dB
- Réponse en Fréquences : +/- 0.5dB 20Hz - 20kHz
- Distorsion : gain 30 dB, entrée -30 dBu, Sortie Mix, fader max. @ 1 kHz : <0.007 %
- Impédance :
Entrée Micro : 2.4 kOhms
Entrée Ligne : 11 kOhms
Entrée Stéréo : 100 kOhms
Sortie : 75 Ohms
- Niveaux d'entrée/sortie :
Entrée micro niveau max. : +17 dBu
Entrée ligne niveau max. : +30 dBu
Entrée stéréo niveau max. : +30 dBu
Sortie niveau max. : +20 dBu
Sortie Casque : (@ 200 Ohms) 300 mW
- Correcteur voie mono :
Niveau de correction/bandes : +/- 15dB
Graves : 80 Hz
Médium : variable 140 Hz - 3 kHz
Q : 1.5
Aiguës : 12 kHz
- Correcteur voie stéréo :
Graves : 80 Hz
Aiguës : 12 kHz
- Consommation : 13 Watts

RW5651 Console E 8 - 8 mono - 2 stéréo - 2 aux

RW5669 Equerres de montage en rack pour E8

CARACTERISTIQUES E 8

- 8 voies d'entrées mono
- 2 voies d'entrées stéréo
- 2 départs auxiliaires
- Bruit (22Hz-22kHz) rapporté à l'entrée @ gain max., impédance de source 150 Ohms : -128 dBu
Mix @ fader mini : <-85 dBu
- Diaphonie (@ 1 kHz) : >96 dB
- Réponse en Fréquences : +/- 0.5dB 20Hz - 20kHz
- Distorsion : gain 30 dB, entrée -30 dBu, Sortie Mix, fader max. @ 1 kHz : <0.007 %
- Impédance :
Entrée Micro : 2.4 kOhms
Entrée Ligne : 11 kOhms
Entrée Stéréo : 100 kOhms
Sortie : 75 Ohms
- Niveaux d'entrée/sortie :
Entrée micro niveau max. : +17 dBu
Entrée ligne niveau max. : +30 dBu
Entrée stéréo niveau max. : +30 dBu
Sortie niveau max. : +20 dBu
Sortie Casque : (@ 200 Ohms) 300 mW
- Correcteur voie mono :
Niveau de correction/bandes : +/- 15 dB
Graves : 80 Hz
Médium : variable 140 Hz - 3 kHz
Q : 1.5
Aiguës : 12 kHz
- Correcteur voie stéréo :
Graves : 80 Hz
Aiguës : 12 kHz
- Consommation : 14,5 Watts



Dimensions

E6 avec équerres	284(L), 95(H), 400mm(P)
E6 sans équerres	276(L), 95(H), 451mm(P)
E8 avec équerres	335(L), 95(H), 400mm(P)
E8 sans équerres	327(L), 95(H), 451mm(P)

Poids

E6	5,75 kg
E8	6,75 kg



Adaptation facile pour montage en rack